Bestellschlüssel für FMP038

Komplettfilter
FMP 038

	1	2	3	4	5	6	7a
Beispiel: FMP038	2	B	A	G1	A10	N	P01

Filterelement
HP 037

	1	5	3	6	7b
Beispiel: HP037	2	A10	A	N	P01

1 - Filtertopflänge



1
5
2

2 - Bypassventil

B	mit Bypassventil links vom Eintritt (Standard)
C	mit Bypassventil rechts vom Eintritt (alternativ)
D	ohne Bypassventil + mit Bypass-Blockierstopfen links vom Eintritt (Standard)
E	ohne Bypassventil + mit Bypass-Blockierstopfen rechts vom Eintritt (alternativ)
F	ohne Bypassbohrung

3 - Dichtungen

A	NBR
V	FPM

4 - Anschlüsse

G1	G 1/2”
G2	1/2” NPT
G3	SAE 8 (3/4” - 16 UNF)

VERSCHMUTZUNGSANZEIGEN (siehe Seite 15)

5 - Filterelemente

A03	Anorgan. Mikrofaser 3 µm	$\beta_{x(c)} \geq 1000$ siehe Seite 10
A06	Anorgan. Mikrofaser 6 µm	
A10	Anorgan. Mikrofaser 10 µm	
A16	Anorgan. Mikrofaser 16 µm	
A25	Anorgan. Mikrofaser 25 µm	
M25	Quadratmaschen-Drahtgewebe 25 µm (nur in Ausführung N)	

6 - Differenzdruckstabilität Elemente

N	20 bar

7 - Ausführungsvarianten

a) Filter

P01	mit Plastikstopfen im Anzeigenanschluss
P02	mit T2-Gewindestopfen 1/2" im Anzeigenanschluss
P03	Anzeigenanschluss nicht gebohrt
Pxx	kundenspezifisch

b) Filterelement

P01	MP Filtri Standard
Pxx	kundenspezifisch